logitech 罗技



数据表

Zone Wireless 2 无线耳机麦克风

为高管和高级用户等人员提供优 质的声音和降噪功能。

Zone Wireless 2 是罗技的旗舰耳机(含麦克风),具有商用认证,专为进阶用户打造。

- **清晰聆听**: 高级通话清晰度¹ 功能可有效抑制远端环境噪音, 让用户可以更清晰地听到同事的声音
- **与他人清晰沟通:** 4 个降噪麦克风可将用户讲话的音量提升至高于背景对话声
- 混合式 ANC: 将后馈和前馈麦克风结合使用,有效消除环境噪音
- 优质个性化音频: Logi Tune 移动应用程序中的个人均衡器! 针对用户的听力范围优化音乐
- 可持续性设计: 可替换耳垫和可更换电池可有效延长使用寿命。 由 20% 的回收塑料² 和低碳铝³ 制造
- **商用认证**: 部署正在进行 Microsoft Teams 原生*蓝牙*⁴认证的耳机麦克风,无需接收器。与即插即用接收器一起使用的 Zone Wireless 2 无线耳机麦克风亦已获得 Microsoft Teams、 Zoom、 Google Meet、以及 Google Voice 的认证。
- 远程管理: 罗技 Sync 设备管理软件使 IT 管理员可以远程管理和更新 耳机(含麦克风)

连接	多种连接类型	<i>蓝牙</i> [™] 5.2(支持 <i>蓝牙</i> 低功耗 ⁵), USB-C 接收器 ⁶ ,USB-A 适配器 ⁶
	蓝牙™配置文件	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SPP
	无线范围	最远 50 米(无遮挡?)
	USB 音频	使用随附的 USB-C 充电线连接耳机麦克风和 电脑,作为有线耳机麦克风使用
	配对的设备	2 个活动连接,储存最多 8 个连接
	通话/播放时间	通话时间: 开启 ANC 时续航长达 15 小时, 关闭 ANC 时续航长达 18 小时 ³ 播放时间: 开启 ANC 时续航长达 22 小时, 关闭 ANC 时续航长达 40 小时 ³
可充电电池	充电	2 小时即可充满电 5 分钟快速充电 = 1 小时通话时间 USB-C 充电线(随附) 充电底座需另购
	混合式主动降噪 (ANC)	混合式 ANC 使用 4 个 MEMS 麦克风且具有 4 种不同的模式: ANC 高/低'、透明模式开 启、ANC 和透明模式关闭
	麦克风类型	5 个全向 MEMS 麦克风
	音质	40 毫米扬声器提供高品质音频和强劲低音
音频	高级通话清晰度!	抑制来自远端的环境噪音,更清晰地呈现其 他参会者的声音
8%	个人均衡器	根据在 Logi Tune 移动应用程序上进行的自我管理式听力测试,量身打造适合每个人的听力范围的聆听体验
	听力保护	符合 EN 50332-2 标准; 符合 G616 标准,可保护耳朵免受声震和长期 声音暴露的影响
	音频编解码器	SBC、AAC、aptX Classic、aptX HD ⁹
易于管理	罗技 Sync 设备管 理软件	使用罗技 Sync 设备管理软件,在一个平台 监控和管理个人协作设备。Sync 支持公司范 围内的大规模部署,让固件更新和功能启用 等任务变得更轻松。需要在单个设备上下载 Logi Tune。
商用认证	认证	已获得 Microsoft Teams 认证,具有适用于开放办公室的高级麦克风,正在进行 Microsoft Teams 原生蓝尹认证。通过 Zoom、Google Meet、 Google Voice 和 Fast Pair 认证。

部件号					
区域	Teams 石墨灰 (原生 <i>蓝牙</i>)	Teams 石墨灰 (带接收器)	UC 石墨灰 (带接收器)	充电支架" 石墨灰	
美洲地区	981-001435	981-001151	981-001310	989-001175	
欧洲、 中东和非 洲地区	981-001436	981-001152	981-001311	989-001176	
亚太地区	981-001437	981-001153	981-001312	-	
中国大陆 地区	981-001438	981-001155	981-001313	-	
日本	ZONEWL2GRBT	ZONEWL2GRMS	ZONEWL2GRUC	-	

易用	包容、舒适的设计	ADA 助听器合规性。轻巧的头带最多可延长 40 毫米。柔软透气的耳垫可以旋转和倾斜, 提供舒适贴合的佩戴体验	
	一体式控制	接听/结束/拒绝通话,音乐暂停/播放/下一曲,音量升高/降低,ANC/透明模式,静音开/关,电源和连接状态,Teams 活动 [©]	
	头戴检测'	头戴检测传感器可实现音乐自动暂停/恢复、 接听来电和自动静音/取消静音	
	多种静音方式	向上翻转麦克风杆,按下麦克风杆上的静音 按钮,或者只需摘下耳机(含麦克风) ¹	
	音频提醒12	语音提示电池寿命、静音、ANC、 电源和连接状态	
通用	尺寸和重量	耳机 (含麦克风): 183.9×179.1×70.0 毫米 7.24×7.05×2.76 英寸 230 克 USB-C 接收器:	
		26.8 x 12.4 x 6.2 毫米 1.06 x 0.49 x 0.24 英寸	
	包装内容	一副 Zone Wireless 2 耳机麦克风 一只 USB-C 接收器 ⁶ 一个 USB-C 至 C 适配器 一根 USB-C 充电线 一个便携包 用户文档	
	质保	2年	
可持续发展	采用回收塑料制造	Zone Wireless 2 塑料含量:至少 20% 可回收塑料。不包括印刷线路组件 (PWA)和包装中的塑料	
	低碳铝	装饰环和延长套杆中的铝材均采用可再生能 源而非化石燃料制成	
	环保包装	纸质包装:FSC™ 认证	
	碳中和认证	Zone Wireless 2 已获得碳中和认证。这意味 着凭借罗技对碳抵消和移除项目的投资, 此产品和包装的碳影响已降至零	
	可更换部件	Zone Wireless 2 可以更换电池且配备可替换 耳垫,适合长期使用	



20% 消费后回收塑料率



 $\mathsf{FSC}^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$ 认证的纸质包装



碳中和认证

- 「通过 Logi Tune 启用。Logi Tune 支持 Windows、macOS、iOS、iPadOS 和 Android。 2 不包括印刷线路组件 (PWA) 和包装中的塑料
- 3 用于装饰环和延长套杆
- 用了表現が対応に長行。 希需要 Windows 11 和新版 Microsoft Teams 应用程序。仅适用于原生*蓝牙*连接。 5 适用于*蓝牙*低功耗兼容设备
- 6 适用于带接收器的版本。 7 无遮挡环境。无线连接范围依用户和计算条件而异。 8 电池寿命依用户及计算条件而异。

- © 适用于直接Bluetooth™ 连接 © 适用于 Teams 版本 III 通过 logi.com 和指定渠道单独销售
- ¹² 可在 Logi Tune 上自定义

logitech 罗技

www.logitech.com/zonewireless2

请联系您的分销商, 或通过以下方式联系我们 www.logitech.com/business

Logitech Americas

3930 North First Street, San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne

罗技(中国)科技有限公司

上海市静安区长寿路 1111 号悦 达 889 中心 25 楼 电话: 86-21-22302666 传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2024 罗技。罗技、Logitech、Logi、Zone、碳中和认证标志和罗技标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标,并或已注册。 蓝牙鬥文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标,罗技对此类商标和标志 的所有使用均已获得授权。Android、Google Meet、Google Voice、iOS、iPadOS、macOS、Microsoft Teams、USB-C、Windows、Zoom 和所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物 中包含的产品、定价和功能信息如有更改,恕不事先通知。

2024年6月发布